

"Driver for Kleiva/Røst/ Værøy av/på"

Designed

Denne driveren er for av/på, og passer både vår Kleiva serie, Værøy, og Røst serie. Merk at effekten må passe.

Dette betyr at Kleiva 20W og Røst 20W kan benytte samme driver som et eksempel. Alle våre løse drivere leveres med ledning og plugg, med ett unntak av driver 15W for Værøy som leveres med samme koblingsboks som vår Risvær downlight.



Specifications



Model:	EI nr.	Output Power	Input voltage(V)	Output Voltage(V)	Accessories
BK-PDL010		10W	200-240V~0.11A Max 50/60Hz	DC27-42V 0.15A	Leveres med kabel og plugg
BK-PDL016-0370A	3517628	15W	200-240 ~0.15A Max 50/60Hz	DC27-42V 0.37A	Leveres med kabel og plugg
BK-PDL042-0500	3517629	20W	200-240 ~0.2A Max 50/60Hz	DC27-42V 0.5A	Leveres med ledning og plugg
BK-PDL033-0800		30W	200-240 ~0.25A Max 50/60Hz	DC27-42V 0.8A	Leveres med ledning og plugg
BK-PF-042-1000	3517634	40W	200-240 ~0.3A Max 50/60Hz	DC27-42V 1.0A	Leveres med ledning og plugg

Working temperature	Working Humidity:	Warranty	Certificate
-20~50°C	20%RH-90%RH	5 Years	CE,RoHS, TUV